

BUSINESS SMART X SERIES



Професионално мастиленоструйно мултифункционално устройство

Business Smart X
Series



ПЕЧАТ СКАНИРАНЕ КОПИРАНЕ ФАКС БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

MFC-J5115DW

Професионално мастиленоструйно мултифункционално устройство

Оптимизирайте работния процес с компактната серия Business Smart X.

Улеснете ежедневните задачи с интуитивния цветен сензорен дисплей и персонализирани преки пътища. Увеличете продуктивността с мастила със супер голям капацитет и тавите за хартия за смесени носители. Увеличете защитата си с бързо, защитено сканиране на поверителна информация.

MFC-J5115DW

BUSINESS SMART
X SERIES



Основни характеристики

- Надеждна MAXIDRIVE технология
- Скорост на печат до 28 изображения в минута
- Двустранно сканиране до 30 изображения в минута
- Двубандов Wi-Fi® (2,4 и 5GHz), Gigabit Ethernet и USB
- Тави за хартия - 2 x 250 листа, мултифункционална тава – 100 листа, ADF – 50 листа
- Съвместим с решения на Brother и трети страни
- Мастила в комплекта за до 2 400 стр. черно и за до 2 000 стр. за всеки цвят, максимален капацитет на мастилата за до 12 000 стр. черно и за до 10 000 стр. за всеки цвят
- Възможност за управление на печата (MPS)

Работен процес

Поддържайте бизнеса си в плавен и ефективен ритъм с MFC-J5115DW. Оптимизирайте работния процес от начало до край с преки пътища с едно натискане. Свръхбързото сканиране ускорява обработката на документи, а с помощта на BRAdmin лесно следите и управлявате всичките си устройства Brother.

Решения

Автоматизирайте ежедневните задачи и подобрете бизнес процесите и сигурността с решения за управление на печата. Предлагаме пакет от решения за управление на документи, сигурност и работен процес, които могат да се добавят към MFC-J5115DW като допълнителни професионални функции.

MAXIDRIVE Технология

Патентованата технология MAXIDRIVE на Brother подава мастилото прецизно и с висока мощност, за по-бърз печат без компромис с качеството. В комбинация с първокласни пигментни мастила тя осигурява ярки цветове и ясен, отчетлив текст за професионални резултати всеки път.

Безпроблемна поддръжка

Усъвършенстваната система за поддръжка на Brother поддържа устройството ви в отлично състояние, предотвратява проблеми и осигурява професионално качество без загуба на време и допълнителни разходи.

Удобен печат с Brother MPS

Услугата за управление на печата (MPS) на Brother ви помага да извлечете най-доброто от вашите устройства. Ето защо MFC-J5115DW е проектирано с мисъл за MPS. Каквито и да са нуждите ви от печат, ние ще бъдем „На ваша страна“, за да намерим решението, което опростява администрирането на печата, спестява време, намалява разходите и ви помага да останете продуктивни, чрез:

- Липса на дългосрочни ангажменти
- Доставка на мастило или тонер, преди да приключат
- Бърза поддръжка
- Лесно рециклиране на консумативи

Вградена защита

Защита на устройството

Защитете бизнеса си с разширени функции за сигурност, които свеждат до минимум уязвимите точки. Използвайте защитен потребителски достъп чрез LDAPs, Active Directory и NFC удостоверяване. Инструменти като Secure Function Lock помагат да контролирате потребителските права. Secure Boot и цифрово подписаният фърмуер работят заедно, за да пазят целостта на системата.

Мрежова защита

Защитете мрежата си по-най-новите стандарти и функции за сигурност, включително криптирана комуникация и защитен достъп чрез IEEE 802.1X. Централизираното управление и syslog отчетите в реално време осигуряват безпроблемна интеграция със системите ви за сигурност.

Защита на документите

Пазете чувствителните данни с криптиран трансфер за печат и сканиране, памет без постоянно съхранение, която се изчиства след всяка задача, и защитено освобождаване на печата, така че документите да се отпечатват само когато сте готови. Интеграцията с Brother Solutions Interface помага да се оптимизират защитените работни процеси.



Консумативи Мастилници



LC527

1 300 BK, 900 CMY

LC527XL

3 000 BK, 2 000 CMY

LC528

6 000 BK, 5 000 CMY

LC528XL

12 000 BK, 10 000 CMY

Устойчивост

В Brother се гордеем, че предприемаме реални стъпки за намаляване на въздействието върху околната среда без компромис с производителността. MFC-J5115DW и всички мастилници са проектирани за повторно производство, а устройството включва 30%⁴⁴ рециклирани пластмаси, което помага за намаляване на емисиите на CO₂.

Нашата награждавана опаковка от формована целулоза заменя експандирания полистирен (EPS), което я прави екологична и лесна за рециклиране, като същевременно осигурява здравина и гъвкавост за безопасна доставка. Научете повече: brother.eu/packaging

Общи характеристики

Технология

Мастилеоструйната технология MAXIDRIVE Piezo има 1,680 канала за налягане за изхвърляне на мастило в един чип със сензор за печатаща глава, който автоматично³⁷ поддържа перфектен поток на мастилото за постоянно ясни и надеждни разпечатки

Памет

512MB вградена

Процесор

960 MHz

Цвят на

устройството

Корпус: Бял

Контролен панел:

Сив

Контролен панел

10,9 см (4,3") цветен сензорен LCD

Локален интерфейс³⁹

Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (отпред)

Мрежова свързаност

GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Факс интерфейс

Порт за телефонна линия

Порт за външен

телефонен секретар (TAD)

Безжична мрежа

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz³⁸: IEEE 802.11a/n
(Инфраструктурен режим), вертикално вдвояване

Wi-Fi Direct®

Печатайте безжично без точка за безжичен достъп (поддържат се автоматичен и ръчен режим)

Персонализируеми преки пътища

Добавяйте, изтривайте, променяйте до 64 персонализирани преки пътища за бърз и сигурен достъп до функциите на устройството

Печат^{1,2}

Скорост на печат (A4)

До 28 ipm (изображения в минута)

Скорост на печат двустранно (A4)

До 22 ipm
(изображения в минута)

Резолюция

До 1 200 x 4 800 dpi
(хоризонтално x вертикално, точки на инч)

FPOT

(Време за излизане на първа разпечатка)

4,7 секунди цветно, 4,5 секунди моно, от режим готовност и стандартна тава

Време за

възстановяване

По-малко от 1 секунда от режим почивка

Функции на принтера

Сензор на печатащата глава

Сензорът на печатащата глава следи 1680 дюзи за подравняване и точно подаване на хартията, като поддържа прецизно калибриране⁴³, стартирано от потребителя, за да запази ясен и постоянен печат

Директен печат

Печатайте директно от предния USB host порт чрез USB флаш памет.

Поддържаните формати включват: PDF 2.0, JPEG, TIFF и Exif DCF (до

Печат на горен / долен колонтитул^{15,33}

Отпечатайте датата, часа, потребителското име за вход или персонализиран текст върху документите си

Печат N в 1^{15,33}

Намалява до 2, 4, 9 или 16 страници на една A4 страница

Печат на плакат^{15,33}

Увеличава 1 A4 страница в плакат с 4 или 9 A4 страници

Печат на воден знак^{15,33}

Поставете воден знак върху документите ви с предварително зададен потребителски текст

Защитен печат^{16,33}

Защитете заданията за печат с 4-цифрен код за освобождаване, който се въвежда на устройството, за да бъдат отпечатани

Обратен печат^{16,33}

Печата страниците в обратен ред, започвайки с последната страница и завършвайки с първата

Огледален печат

Обръща хоризонталната ориентация на страницата, като я обръща отляво надясно спрямо оригиналните данни

Печат тип книжка^{16,33}

Печат на A4 документи в A5 формат, тип книжка

Печат без полета^{16,33}

Премахнете полетата, печатайте до краищата на хартията A4. Идеален за снимки и графики на цяла страница.

Печат без драйвери

Съвместим с Windows Modern Print
Поддържа безпроблемен печат без драйвери чрез IPP за мигновена настройка на устройства с Windows 10 (21H2+) и Windows 11

Mopria™
Печатайте често използвани файлови формати от поддържани Android мобилни устройства и компютри с Windows

Apple AirPrint
Печатайте често използвани файлови формати от всяко приложение с AirPrint

ChromeOS™
Поддържа печат Work with Chromebook

Нашите принтери поддържат печат без драйвери на устройства с Windows, macOS, iOS и Android за мигновена, сигурна и безпроблемна настройка.

Боравене с хартията

Подаване на хартия¹¹
Стандартна тава 1, 2
250 листа

Мултифункционална тава
100 листа

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)
50 листа

Изходяща хартия¹¹
150 листа A4

Размери на хартията
Тава 1
A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), C5, Com-10, DL плик, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Тава 2
A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, Mexico Legal, India Legal

Мултифункционална тава
A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), C5, Com-10, DL плик, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Дълга хартия (макс. дължина: 1200mm)

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)
Ширина: 105 - 215.9 мм
Дължина: 148 - 355.6 мм
Дължина на дълга хартия: 900 мм

Стъклото на скенера
Ширина: до 215.9 мм
Дължина: до 297 мм

Двустранен печат
LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal

Двустранно копиране
LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal

Директен печат
Тава 1 |
Мултифункционална тава
JPEG - A4, Photo (10 x 15 см), Photo-2L (13 x 18 см), Letter **PDF** - A4, Letter, A5, A6, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio **Тава 2**
PDF - A4, A5, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio

Тегло на хартията
Тава 1
64 - 220gsm

Тава 2
64 - 120gsm

Мултифункционална тава
64 - 220gsm

Автоматичен двустранен печат
64 - 105gsm

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)
64 - 105gsm

Видове хартия
Тава 1
Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Хартия за мастиленоструен печат, Гланцирана хартия

Тава 2
Обикновена хартия, Рециклирана хартия

Мултифункционална тава
Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Хартия за мастиленоструен печат, Гланцирана хартия

Автоматичен двустранен печат
Обикновена хартия, Рециклирана хартия

ADF
Обикновена хартия, Рециклирана хартия

Директен печат
JPEG - Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Хартия за мастиленоструен печат, Гланцирана хартия
PDF - Обикновена хартия, Рециклирана хартия

Сензори за хартията
Известие за оставен документ

Копиране^{4,6}

Скорост на копиране

Копия в минута до 24 ipm
моно, 14 ipm цветно

Скорост двустранно копиране

Копия в минута до 18 ipm
монохромно, 12 ipm цветно

Резолюция

Печат до 1 200 x 4 800
dpi Сканиране до 600 x
600 dpi (плоско стъкло,
ADF)
(Хоризонтално x
вертикално, точки
на инч)

Размери на хартията

Ширина: до 204 мм (A4) 210 мм
(LTR)

FCOT (време за излизане на първо копие)

Време за първо копие 6
секунди цветно, 5 секунди
моно, от режим готовност и
стандартна тава

Функции при копиране

Многократно копиране

Гарантира, че копията Ви са
подредени правилно, за по-
лесно управление на големи
документи. Прави до 999
копия на всяка страница

Увеличение / Намаление

Намалява или увеличава
размера на документа от
25% до 400% при стъпка 1%

Копиране N в 1

Позволява на потребителя да
събере 2 или 4 страници на
един лист A4

Побиране в страницата

Мащабира копираното
изображение, за да пасне
точно на размера на
хартията
Копиране на плакат
Увеличава един
оригинален документ и
го отпечатва на няколко
страници
(3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Преглед на копие

Съдържанието на
копираното изображение
може да се прегледа преди
печат

Подобряване на копие

Съдържанието на копираното
изображение може да
премахва фон, да добавя
воден знак и да коригира сенки
и изкривяване при книги преди
печат

Сканиране³

Скорост на сканиране Стандартна

(2-странно, изображения в
минута) A4 цветно и
монохромно - до 30 ipm

Оптична резолюция на сканиране

(Хоризонтално x
вертикално, точки на
инч)

ADF

До 600 x 600 dpi (моно,
цветно)

Стъклото на скенера

1 200 x 2 400 dpi (моно),
1 200 x 1 200 dpi (цветно)

Интерполирана резолюция на сканиране

До 19,200 x 19,200dpi
(хоризонтално x вертикално)

Тип скенер

Двоен CIS (Contact Image
Sensor)

Дълбочина на цвета

48-битова обработка на цвета
(вход)

24-битова обработка на цвета
(изход)

Скала на сивото

256 нива (8 бита)

Размери на носителите при сканиране

Стъклото на скенера

Ширина: 213,9 мм

Дължина: 295 мм

ADF

Ширина: до 213,9 мм

Дължина: до 353,6 мм

Функции на скенера

Windows
TWAIN³⁵ & WIA

Macintosh
Сканиране чрез AirPrint
macOS 10.13.x или по-нова

Linux
SANE³⁵ (32- и 64-битови версии)

ChromeOS™
Поддържа вградената функция за сканиране на Chrome OS
Поддържани файлови формати

Включително цветен/сив PDF (PDF/A, многостраничен PDF) и JPEG, черно-бял TIFF и PDF

Стандартни функции на устройството³⁶
Сканиране към USB, E-mail, OCR, Изображение и Файл

Мрежово сканиране
Сканиране към мрежова папка (SMB)¹⁶, FTP (със SSL), SFTP, Email Server, SharePoint (локално)^{16,36}

Функции за сканиране на устройството
Автоматично изправяне, премахване на фонен цвят, празни страници, автоматично изрязване¹⁶

Директно сканиране
Сканиране директно към USB флаш памет

Преглед при сканиране
Може да се прегледа съдържанието на сканираните към FTP, Network, Email Server документи преди изпращане

Факс

Факс модем
33 600 bps (Super G3)
Скорост на предаване
Приблизително 3 сек. (документ ITU-T TestChart No.1, стандартна резолюция)
Автоматичен двустранен факс
Сканира и изпраща факс документи до 208 мм ширина и 349,6 мм дължина чрез ADF

Резолюция при изпращане на факс
Стандартна цветна резолюция 203 x 196 dpi моно до 203 x 392 dpi (хоризонтално x вертикално, точки на инч)
Скала на сивото
8 bit (256 нюанса) за моно факс
24 bit (8 bit на цвят / 256 нюанса) за цветен факс
Факс - Размери на медията
Ширина: до 204 мм (A4) 210 мм (LTR)

Предаване от паметта | Получаване при липса на хартия
До 150 страници (ITU-T тестова таблица, стандартна резолюция)
Методи за компресия
От базови до разширени Моно: MH, MR, MMR Цвят: JPEG

Функции на факса

PC-Fax изпращане³⁶, получаване^{16,36}
Изпращайте и получавайте моно факсове директно от PC или мрежа

Интернет факс (I-Fax)
Изпращайте факс документи по интернет като прикачен файл към имейл

Пакетно изпращане
Запазва моно документи на едно място в паметта на устройството за предаване с едно обаждане

Автоматично намаляване
При получаване на едностраничен документ, подълг от A4 (297 мм), факсът автоматично ще намали съобщението, за да се побере на един лист A4

Разпращане
Изпратете едно и също факс съобщение до 100 места (ръчно 50 места). PC-Fax до 50 места

Препращане на факс
Изпраща моно факс, получен в паметта, към друг предварително програмиран номер

Дистанционно извличане
Позволява на потребителите отдалечен достъп до устройството и извличане на запазени моно факс съобщения
ID на устройството
ID до 20 знака/цифри и факс номер ще се отпечатват като горен колонтитул на всеки изпратен факс

PBX
Осигурява безпроблемна работа с факс в офис среда чрез поддръжка на PBX телефонни системи

Свързаност

Microsoft Universal Print

Организациите могат да управляват Brother печатната си инфраструктура чрез облачни услуги от Microsoft

Brother Mobile Connect³⁶

Приложение на Brother за печат, преглед на копия и сканиране към мобилно устройство с iOS или Android

Brother Print Service Plugin³⁵

Печатайте от Android устройства без специално приложение

Brother Apps¹⁸

Infobar, Cloud Secure Print, сканиране към мобилно устройство, PDF с възможност за търсене, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, Лесно сканиране към имейл и препращане на факс към облак/имейл

Web Connect^{18,19}

Без PC можете да изтеглите за печат и да качвате от сканиране и факс за Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

Печат на и-мейл^{18,19}

Позволява печат без драйвер чрез имейл

Инструменти за управление на печата³⁵

BRAdmin¹⁶

Софтуер за управление на LAN/WAN

Вграден уеб сървър

Използвайте IP адреса или името на възела на устройството си за достъп чрез USB или мрежа през уеб браузър до уеб базиран софтуер за управление на печата вграден в устройството с произволно шифрована парола

Mass Deployment Tool¹⁶

Предоставя интерфейс за конфигуриране, който помага за управлението и внедряването на настройките на устройството

Софтуер³⁵

Brother iPrint&Scan¹⁵

Печатайте, сканирайте, изпращайте факс, преглеждайте получени факсове, копия и статуса на устройството от компютър с Windows или macOS с Brother софтуер

Print Support App¹⁶

Като алтернатива на Windows Modern Print този метод подобрява съвместимостта и улеснява ползването, като позволява печат без традиционни драйвери през Microsoft Store

Посетете support.brother.com за пълния списък с поддържани ОС и за изтегляне на най-новия софтуер. Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании

Наследени драйвери за печат³⁴

Емулации за печат
PCL6, BR-Script3, PDF версия 2.0

Вградени шрифтове (PCL)

73 мащабируеми шрифта, 12 растерни, съхранени във фърмуера и използвани при печат чрез PCL емуляция за печат (Printer Command Language)

Вградени шрифтове (BR-script)

66 мащабируеми шрифта, съхранени във фърмуера и използвани при печат чрез BR-Script емуляция за печат

Вградени баркодове (PCL)

16 баркод шрифта - Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (комплект A,B,C), EAN128 (комплект A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Linux

Драйвер за принтер (Linux, CUPS, LPD/LPRng)⁴²

Налични са традиционни драйвери за печат за поддържани по-стари среди на Windows. Microsoft вече дава приоритет на печата без драйвер за по-новите платформи Windows.

Мрежова защита

Мрежова Сигурност APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec
Защита на безжична мрежа

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)⁴⁵

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SMTP Client, LDAP/LDAPS, HTTP/HTTPS Server, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), POP3/IMAP4/SMTP Client, CIFS Client, SMTP Client, LDAP/LDAPS, ICMPv6, HTTP/HTTPS Server, Syslog

IP филтър

Ограничете кои мрежови потребители могат или не могат да имат достъп до устройството през мрежата

Функции за сигурност	И-мейл известия Устройството автоматично изпраща e-mail известия, когато изисква внимание, например при ниско ниво на мастило или нужда от смяна И-мейл репорти Получавайте редовни отчети за употребата по e-mail Secure Boot Всички Brother печатащи устройства са с вградена защита. Устройствата автоматично разпознават атаки срещу сигурността и предприемат превантивни мерки, включително рестартиране при нужда, за да останат защитени Цифрово подписан фърмуер Фърмуерът за Brother Print & Scan устройства е цифрово подписан и защитен	Удостоверяване чрез Active Directory/LDAP Използвайте съществуващата инфраструктура, за да ограничите достъпа до Brother устройства чрез AD/LDAP. Служителите могат лесно да използват съществуващите си мрежови данни за вход за удостоверяване Шифроване на паметта Защитава съхраняваните данни например: факс данни, адресна книга, потребителски преки пътища, мрежова конфигурация чрез шифроване на вътрешната памет Ограничаване на мрежовите протоколи Функцията за контрол на мрежовия достъп позволява на администратора да ограничава комуникационните протоколи (например: Port 9100) според нуждите Ограничаване на физическия интерфейс Защитава достъпа, като деактивира конкретни физически интерфейси директно от Embedded Web Server (EWS)	Secure Function Lock 3.0 Използвайте 4-цифрен ПИН или парола, за да идентифицирате и удостоверите отделен потребител или групи потребители в мрежа. Позволява контрол на достъпа с потребителско име за до 100 Secure Print¹⁸ Позволява освобождаване на задания за печат без драйвер, защитени с парола Актуализации на фърмуера¹⁸ Освен че позволява автоматични актуализации до най-новата версия, принтерът може да се настрои да не приема по-стари версии на фърмуера, за да се избегне понижаване от неоторизиран потребител SysLog Позволява на IT администратора да използва едно приложение (SIEM инструмент), за да получава актуализации за състоянието на устройството за одит чрез Syslog Защитено управление на ключове Използвайте стандартния самоподписан сертификат по подразбиране или създайте персонализиран самоподписан сертификат, заявка за подписване на сертификат (CSR) или импортирайте сертификат и частен ключ за защитена мрежова комуникация
------------------------------------	---	---	---

NFC свързаност	NFC четец за карти Поддържа защитено удостоверяване на потребителя чрез NFC четец за контрол на достъпа и позволява персонализирани работни потоци чрез конфигуриране на NFC Shortcut. Поддръжката на четец за карти от трети страни изисква допълнителна покупка и може да се свърже към предния USB хост и да се регистрира чрез вградения уеб сървър	Поддържани NFC стандарти Включват: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire/my-d move (ISO15693 Type B) Tag-it	Поддръжка на външен NFC четец на карти RFIDeas pcProx Enroll - RDR-6081AKU; RDR-6281AKU; RDR-6381AKU; RDR-6E81AKU; RDR-6H81AKU, RFIDeas AIR ID Enroll - RDR-7081AKU; RDR-7581AKU; RDR-7F81AKU Elatec - TWN3 MIFARE; TWN3 MIFARE NFC; TWN3 Multi ISO; TWN4 MIFARE NFC
------------------------------	---	--	--

Адресна книга

Бързо набиране
100 местоположения,
всеки запис може да
съхранява до 2 номера на
получатели

Групово набиране
Може да се съхранява
комбинация от до 6 групи

LDAP
Възможност за свързване
към външна адресна книга с
LDAP, като Microsoft
Exchange

Решения и ъпдейти¹⁹

Съвместим с
Order Supplies
Remote Panel
Request Help
ThinPrint Client
SecurePrint
Advanced
SecurePrint+
Barcode
Print+
Barcode Utility

За разработчици

**Brother Solutions
Interface (BSI)**
Създавайте мощни облачни и
локални решения директно
като интегрирате разширените
възможности за печат, сканиране и
защита на устройствата Brother

За повече информация посетете:
www.brother.eu/developers

Консумативи и аксесоари⁹

Масило в комплекта
1 x 2 400 страници (BK)
3 x 2 000 страници (CMY)

**Стандартна касета с
мастило**
LC527
1 x 1 300 страници (BK)
3 x 900 страници (CMY)

**Касета с мастило с
голям капацитет**
LC527XL
1 x 3 000 страници (BK)
3 x 2 000 страници (CMY)

**Касета с мастило със
супер голям капацитет**
LC528

1 x 6 000 страници (BK)
3 x 5 000 страници (CMY)

**Касета с мастило с
ултра голям капацитет**
LC528XL
1 x 12 000 страници (BK)
3 x 10 000 страници (CMY)

Нов опростен дизайн на
мастилницата за
подобнена
рециклируемост

В комплекта

Устройство, мастилници,
захранващ кабел, ръководство
за бърза настройка,
гаранционна карта,
(интерфейсен кабел за
компютър НЕ е включен)

**Касета за остатъчно
мастило**
WI506

Индикатор за страници
Следене на мастилниците
на дисплея. Еднократно
автоматично зареждане с
мастило при
първоначалната настройка
подготвя печатащата глава
за надежден
висококачествен печат

Размери и тегло

Устройство без кашон (ШхДхВ)

435 x 489,5 x 340 мм - 17,5 кг
с мастило

Устройство с кашон (ШхДхВ)

556 x 580,5 x 468 мм - 21,7 кг

Месечно натоварване²⁰

Максимално месечно

До 50 000 страници

Околна среда

Захранване

220 – 240 V

50/60 Hz

Консумация на енергия¹³

Печат: 23,0W

Копиране: 33,0W

Готовност: 5,0W

Почивка: 0,9W

Готовност (Мрежова връзка): 1,8W

Изключен: 0,03W

Налягане на звука¹²

Печат 53,5 dBA

Копиране 52,5 dBA

Сила на звука¹²

Печат 6,88BA (моно),

6,81BA (цветно)

Автоматично изключване

Съответства на стандартите Ecolabel; влиза в режим с ниска консумация след 20 минути (по подразбиране, настройва се от контролния панел)

ТЕС стойност

0,11 kWh/седмица

Работна среда

Влажност 20 - 80%

Температура 10° - 35°C

50° - 95° F

Компютърни платформи

Windows

Windows 11 (Home | Pro | Education | Enterprise)

Windows 10 (Home | Pro | Education | Enterprise)

(32- или 64-битови издания) Windows

Server

2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh⁴⁰

macOS 13 или по-нова версия

Linux

Поддръжка на Package Management System⁴²: dpkg, rpm

ChromeOS™

Съвместим с Chromebook, включително сертифициран печат „Works with Chromebook“ и вградена функция за сканиране в Chrome OS

Посетете support.brother.com за пълния списък с поддръжка. Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании

Изисквания за дисково пространство

80MB - само драйвери за Windows
2GB - Windows 11, 10, приложения, включително драйвери
500MB - приложения за macOS
20MB - само драйвери за Linux

Посетете support.brother.com за пълния списък с поддържани ОС и за изтегляне на най-новия софтуер. Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании

Сертификати

Blue Angel

Nordic Swan

Wi-Fi CERTIFIED

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal

Mopria

Осигурява универсална съвместимост за печат без драйвери в Windows, Android и съвместими мобилни операционни системи

AirPrint

1. Скорост на печат съгласно ISO/IEC 24734. 2. FPOT (Време за излизане на първа разпечатка) съгласно ISO/IEC 17629. 3. Скорост на сканиране съгласно ISO/IEC 17991. 4. Скоростта на копиране от ADF ESAT е съгласно ISO/IEC 24735. 6. FCOT (Време за излизане на първо копие) съгласно ISO/IEC 24735 Annex D. 9. Приблизителният капацитет се изчислява съгласно ISO/IEC 24711. 11. Капацитетът е изчислен с хартия 80gsm. 12. Нивото на звуково налягане е съгласно ISO 7779. 13. Консумацията на енергия е съгласно IEC 62301 Edition 2.0. 15. Само за Windows & macOS. 16. Само за Windows. 18. Изисква интернет връзка. 19. Изисква допълнителна активация. 20. Натоварването може да се ползва за сравнение на сходни Brother продукти. За максимален живот на устройствата изберете машина, чието месечно натоварване надвишава Вашите нужди от печат. 33. Разширени настройки чрез наследен драйвер или приложението Print Support. 34. Microsoft преминава към печат без драйвери като предпочитан стандарт. Спецификациите за наследени драйвери остават поддържани за клиенти с текущи изисквания за внедряване. 35. Безплатно изтегляне от Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>. 36. Изисква софтуер на Brother. 37. Устройството се включва автоматично за поддръжка на печатащата глава, след което се изключва. 38. Може да не е налично за вашия регион. 39. Не поддържа USB хъбове на трети страни. 40. Само AirPrint за macOS. 41. За WIA, 1 200x1 200 резолюция. Brother Scanner Utility позволява подобряване на резолюцията до 19200 x 19200 dpi. 42. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise 15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit. 43. За повече информация посетете Brother Global Support <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport>. 44. Данните са базирани на вътрешен анализ на Brother към момента на публикуване. 45. Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES).



Macintosh, macOS и AirPrint са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марки на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side